

# Ontech Alarmbox 9012

## BESKRIVNING

Ontech Alarmbox 9012 är ett tillbehör till Ontech GSM serien. Enheten larmar till en huvudenhet, antingen en Ontech GSM 9035 eller Ontech GSM 9025.

Enheten kommunicerar med huvudenheten via korthållsradio på frekvensen 2,4 GHz. Räckvidden är ca 30 meter i fritt fält och är oftast tillräcklig för att fungera i en normalstor villa.

Det är mycket **enkelt** att koppla in och komma igång. Skruva upp enheten där den skall sitta, koppla in eventuell larmgivare och spänningsätt enheten med ett batteri.

Du får larm och temperatur till **appar för Android och Iphone eller vanliga SMS**.

Enheten har en magnetbrytare och en magnet levereras med enheten för att larma fönster och dörrar.

Enheten har en **alarmingång** för trådbundna larmgivare som

rörelsedetektorer, magnetbrytare, brandlarm, nivåvakter mm. Enheten sänder larmmeddelande till huvudenheten som skickar larm till upp till nio mobiltelefoner.

En inbyggd **temperatursensor** låter dig på avstånd övervaka temperaturen.

Skulle enheten **tappa radiokontakt** med huvudenheten visas detta vid statusuppdatering till huvudenheten.

Enheten drivs med ett **3V lithiumbatteri** som räcker minst två år vid normalt bruk. Enheten larmar för låg batterispänning.



## Teknisk specifikation

- Temperaturområde - 40 till + 55 grader Celsius.
- Intern tempensensor +/- 2 grader vid 25 grader C.
- Korthållsradio 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW.
- En ingång för larmgivare, kan ställas Normally Open eller Normally Closed.
- En magnetbrytare. Magnet ingår.
- Drivs med 3 V lithiumbatteri. Räcker minst två år vid normalt bruk.
- Total vikt 34 gram inklusive batteri. Mått 75\*32\*26 mm.

En originalprodukt från Onvako utvecklad i Sverige

## Huvudenheter

### Ontech GSM 9035

För inomhusbruk. Styrbar 230V utgång med enpolig brytning. Två larmingångar. Korthållsradio 2,4 GHz kommunicerar med extraenheter. Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri. Larmar vid strömbortfall. Pluggas i nätuttag.

### Ontech GSM 9025

För utomhusbruk. Kapslad i enlighet med IP65. Drivs med 9-30 VDC eller 24 VAC. Batteriadapter medföljer. Potentialfritt relä 230V / 10 A. Två larmingångar. Korthållsradio 2,4 GHz kommunicerar med extraenheter. Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri. Larmar vid strömbortfall. GPS-mottagare kan anslutas som larmar om enheten rör sig och anger position, fart och riktning.

## Resurser

### App för Android

Ontech Control kan laddas ner från Google Play. Med appen kan du programmera enheten, styra den och få larm mm. Appen jobbar med SMS i bakgrunden.

### App för Iphone

Ontech Control laddas ner från Appstore. Med appen kan du styra och få status från din Ontech GSM. Pga av begränsad tillgång av Apples SMS-program kan ej programmering och alarmering ske utan sker via manuella SMS.

### SMS-programmering

För användare som ej har Android-telefon sker programmering av enheten på [www.ontechgsm.com/set.html](http://www.ontechgsm.com/set.html) som skapar en textsträng som sedan klistras i ett SMS och skall skickas till enheten.